

• **ИМС для аудиотехники (усилители низкой частоты)** (справочные данные)

Обозначение	Прототип	Напряжение питания, В	Максимальная выходная мощность, Вт	Усиление, дБ	Нагрузка, Ом
IL34119N IL34119D Моно	MC34119	2,0...16,0	0,25	80	8; 16; 32
IL386N IL386D Моно	LM386	4,0...12,0	1,0	26...42	8,0 (4,0; 16)
ILA1519B1 ILA1519B1Q Моно/Стерео	TDA1519B	6,0...18,0	12 (моно) 2 x 6 (стерео)	45...47 (моно) 39...41 (стерео)	8,0 4,0
ILA2003 Моно	TDA2003	8...18	10	39,3...40,3	2,0; 4,0
ILA7050N Моно/Стерео	TDA7050	1,6...6,0	0,140 (моно) 2 x 0,075 (стерео)	32 (моно) 26 (стерео)	32 (16; 64)
ILA7052N Моно	TDA7052	3,0...18,0	1,2	38...40	8,0
ILA7056B Моно с регулировкой громкости	TDA7056B	4,5...18,0	5,0	39,5...41,5	16,0
ILA7496Q Стерео	TDA7496	10,0...32,0	2x5	28,5...31,5	8,0
ILA1308D Класс АВ, стерео	TDA1308T	3,0...7,0	2 x 0,030	70	8; 16; 32; 5K
ILA8933D**, Класс D, моно/стерео	TDA8933T	10,0...36,0 В (ассимм.) ±5,0...±18,0 В (симм.)	2 x 10 (стерео) 20 (моно)	29.....31	8,0 (16,0)

\*\* в разработке