

• **Аналого-цифровые преобразователи** (справочные данные)

Характеристики, параметры	П7106	П7107
Управление	ЖКИ	СИД
Напряжение питания, В	15	
Особенности	нулевые показания индикатора при нулевом напряжении	
	определение полярности входного сигнала	
	внутренний ИОН	
Ток потребления, мА	0,6	
Потребляемая мощность, мВт	6	
Уровень входного шума, мВ	15	
Входное сопротивление, Ом	1012	
Разрешение (\pm отсчетов)	2000	
Диапазон рабочих температур, °С	0 ÷ + 70	